# PUNJAC ZA LAPTOP SBOX AR-65W








**AR-65W / SBOX**

## SPECIFIKACIJE

### Opći atributi

| | |
|---|---|
| **Dimenzije (mm)** | 116x52x30 |
| **Snaga (W)** | 65 (Max) |
| **Ulaz** | 100V-240V / 1.5A |
| **Izlaz** | 19V / 3.42A |
| **Dimenzije DC konektora** | 5.5mm x 1.7mm |
| **Radna temperatura (°C)** | 0°C – 40°C |
| **Zaštita od** | Zaštita od prepunjenosti |
| **Odgovara za** | Acer |
| **Jamstvo** | Jamstvo 36 mjeseci |
| **Tip Punjača** | Kućni Punjač |
| **Težina (Kg)** | 283 |

## LOGISTIČKI PODACI

### Transportno pakiranje

| | |
|---|---|
| **Transportno pakiranje - Količina** | 20 |
| **Transportno pakiranje - Jedinica** | kom |
| **Transportno pakiranje - Težina** | 5.6 |
| **Transportno pakiranje - Dužina** | 51 |
| **Transportno pakiranje - Širina** | 24 |
| **Transportno pakiranje - Visina** | 21.5 |
| **Paleta - Količina** | 1120 |

### Komercijalno pakiranje

| | |
|---|---|
| **Komercijalno pakiranje - Količina** | 1 |
| **Komercijalno pakiranje - Jedinica** | kom |
| **Komercijalno pakiranje - Težina** | 0.297 |
| **Komercijalno pakiranje - Dužina** | 14.5 |
| **Komercijalno pakiranje - Širina** | 7 |
| **Komercijalno pakiranje - Visina** | 20 |